

RV-8063-C7

Application Manual

デスクトップ等に保存してからご覧頂くと内部リンクが表示されるなど操作性良くなります。

アプリケーション マニュアル

RV-8063-C7


SPIインターフェース
水晶振動子内蔵・
超小型リアルタイムクロック

原本発行元: Microcrystal AG
原本:『RV-8063-C7 Application Manual Rev. 1.1』
(英語)原本発行日:2018年10月


日本語訳発行:株式会社多摩デバイス
(Rev.B1)

〈RV-8063-C7 クイックスタートガイド〉

・初期設定



・通常動作時



割り込み信号の発生時

- ・必要に応じて割り込み信号の種別を識別 (3.2. 制御レジスタ内の 01h の各フラグレジスタ)
- ・必要に応じて、発生している割り込み信号フラグをクリアします。

ソフトウェア・リセットの使用

- ・必要に応じて起動時にソフトウェア・リセットを実施します。
(4.1. ソフトウェア・リセットをご参照下さい)

ストップ・ビットの使用

- ・時刻設定後にタイミングを合わせて時計クロックを動作させる場合に用います。
(4.12. ストップ・ビット機能 をご参照下さい)

目次

| | | |
|---------|--|----|
| 1. | 1. 概要 | 4 |
| 1.1. | 製品の特長 | 4 |
| 1.2. | アプリケーション例 | 5 |
| 1.3. | 型番指定方法 | 5 |
| 2. | ブロックダイアグラム | 6 |
| 2.1. | 端子レイアウト | 7 |
| 2.2. | 端子機能 | 7 |
| 2.3. | 機能概要 | 8 |
| 2.4. | 回路保護ブロックダイアグラム | 9 |
| 3. | レジスタ構成 | 10 |
| 3.1. | レジスタマップ | 10 |
| 3.2. | 制御レジスタ | 11 |
| 3.3. | 時刻・カレンダーレジスタ | 14 |
| 3.4. | アラームレジスタ | 17 |
| 3.5. | タイマー・レジスタ | 20 |
| 3.6. | レジスタ・リセット初期値 | 21 |
| 4. | 機能詳細 | 22 |
| 4.1. | パワーオン・リセット (POR) | 22 |
| 4.2. | ソフトウェア・リセット | 22 |
| 4.3. | 発振停止フラグ | 23 |
| 4.4. | 時刻・カレンダの設定と読み込み | 24 |
| 4.5. | 割込み信号出力 | 25 |
| 4.6. | アラーム機能 | 26 |
| 4.6.1. | アラーム割り込み信号 | 26 |
| 4.7. | カウントダウンタイマ機能 | 27 |
| 4.7.1. | タイマーフラグ TF | 27 |
| 4.7.2. | タイマ割り込み信号と TI_TP (11h/0bit) | 27 |
| 4.7.3. | パルスジェネレータ 2 | 27 |
| 4.7.4. | カウントダウンタイマの使用方法 | 28 |
| 4.8. | 毎分 または 30秒毎 割込み信号 | 30 |
| 4.8.1. | パルス・ジェネレータ1 | 30 |
| 4.9. | 周波数オフセット(時計クロックの補正) | 31 |
| 4.9.1. | オフセット補正值の算出方法 | 32 |
| 4.10. | オフセット補正割り込み信号 | 34 |
| 4.10.1. | MODE = 0 (ノーマル・モード時) のオフセット補正割り込み信号 | 34 |
| 4.10.2. | MODE = 1 (ファースト・モード時) のオフセット補正割り込み信号 | 35 |
| 4.11. | CLKOUT 端子からのクロック出力周波数の選択 | 36 |
| 4.12. | ストップ・ビット機能 | 37 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 5. SPIインターフェース | 39 |
| 5.1. シリアルバスの読み込み・書き込みの例 | 40 |
| 6. 電気的特性 | 41 |
| 6.1. 絶対最大定格 | 41 |
| 6.2. DC特性 | 42 |
| 6.3. 内部発振器の特性 | 45 |
| 6.3.1. 内蔵 32.768kHz 水晶振動子の温度特性 | 45 |
| 6.4 SPIバス・インターフェース仕様 | 46 |
| 7. 回路設計情報 | 47 |
| 7.1. RV-8063-C7 の標準的な動作 | 47 |
| 7.2. RV-8063-C7にバックアップ電源を用いる場合 | 48 |
| 8. パッケージ | 49 |
| 8.1. 外形寸法及び推奨ランドパターン(寸法単位:m/m) | 49 |
| 8.1.1. 推奨のサーマルレリーフ設定 | 49 |
| 8.2. マーキング及び Pin 1インデックスマーク | 50 |
| 9. 構成物質と環境資料情報 | 51 |
| 9.1. 構成部位及び構成物質リスト | 51 |
| 9.2. 環境負荷物質／含有調査結果 | 52 |
| 9.3. 製品リサイクル情報 | 53 |
| 9.4. 環境耐性及び最大定格及び電極めつき詳細 | 54 |
| 10. リフローはんだ付け条件 | 55 |
| 11. 水晶振動子を搭載した製品のお取り扱い上の注意点 | 56 |
| 12. テープ・リール図面 | 57 |
| 13. コンプライアンス情報 | 58 |
| 14. 改訂履歴 | 58 |

RV-8063-C7

SPIバス・

1.

- 32.768kHz音叉型水晶振動子を内蔵したリアルタイムクロックモジュールです。
- 秒・分・時間・日・曜日・月・年の時刻カレンダー情報を提供します。
- レジスタ設定でプログラマブルな周波数オフセット機能を搭載
- うるう年を自動補正（西暦 2000年～2099年）
- アラーム割り込み信号機能（秒・分・時間・日・曜日を設定可）
- カウントダウンタイマ割り込み信号
- 每分割り込み信号 または30秒毎割込み信号機能
- 内部発振器の停止検出機能
- 内部パワーオンリセット機能
- 周辺機器向けにプログラム設定可能なクロック出力 (32.768kHz, 16.384kHz, 8.192kHz, 4.096kHz, 2.048kHz, 1.024kHz 及び 1Hz)。 CLKOE 端子で イネーブル／ディセーブル設定
- 3線 SPI バス・インターフェース（通信速度：～7MHz）
- 幅広い動作電圧（時刻情報保持時：0.9V～5.5V）
- 幅広いインターフェース動作電圧（1.8V～5.5V）
- 超低消費電流動作（時刻情報保持時：190nA）
- 動作温度範囲：-40～+85°C
- 超小型 "C7" パッケージサイズ (3.2x1.5x0.8mm), RoHS2対応済み, 100%鉛フリー対応
- 車載規格の AEC-Q200 への対応も可能です。

RV-8063-C7 はCMOS-ICを搭載し低消費電流を実現しているリアルタイムクロックモジュールです。

オフセットレジスタにより内部の時計の時刻精度を調整可能です。

マスターのマイコンとの間は SPIバス・インターフェースで通信します。レジスタアドレスはデータバイトの書き込み・読み込みの後に自動でインクリメントされます。

この超小型リアルタイムクロックモジュールは小型さを求められ、かつ量産時のコストが重要なアプリケーションに適しています。

RV-8063-C7 リアルタイムクロックは標準的なRTC機能を信頼性の高いセラミックパッケージに納めています。

- 水晶内蔵では最小サイズ (3.2x1.5x0.8mm) の100%鉛フリーの超小型セラミックパッケージ
- 價格競争力

超小型で価格優位性から様々なアプリケーションに適しています。

- 通信機器: IoT / ウェアラブル / ワイヤレスセンサ・タグ / 端末機器
- 車載機器: M2M / ナビ・トラッキングシステム / ダッシュボード / タコメータ / エンジンコントローラ / カーオーディオ 及び カーエンタテイメントシステム
- メーター機器: E-メータ / 加熱カウンタ / スマートメータ / PV コンバータ
- アウトドア機器: デジタルカメラ / ATM 及び POS / 監視・セキュリティシステム / 券売機
- メディカル: 血糖測定器 / 健康管理システム
- 安全: セキュリティカメラシステム / ドアロック・アクセスコントロール
- 民生用: ギャンブルマシーン / TV 及びセットトップボックス / 白物家電
- 自動機器: DSC / データロガ / 家庭及び工場自動機器 / 産業用及び民生用電気製品


1.3. 型番指定方法

例 : RV-8063-C7 TA QC


| コード | 動作温度範囲 |
|---------|---------------|
| TA (標準) | -40 to +85° C |

| コード | 用途規格 |
|---------|-----------------|
| QC (標準) | 一般産業機器用途 |
| QA | 車載用途 (AEC-Q200) |

2. ブロックダイアグラム



2.1. 端子レイアウト



2.2. 端子機能

| 記号 | Pin # | 機能 |
|------------------|-------|--|
| SDIO | 1 | シリアルデータ入力・出力。 入力：CE端子が Lowの場合は フロート状態になります。 出力：プッシュプル出力: V _{SS} ~V _{DD} 間をドライブ; ドライブしていない時はハイインピーダンスです。 |
| V _{SS} | 2 | グランド端子 |
| CLKOE | 3 | CLKOUT端子のイネーブル／ディセーブル。Hiレベルで CLKOUT出力になります。この端子をGNDへ接続した場合は CLKOUT端子出力は Lowになります。 |
| \overline{INT} | 4 | ①アラーム ②カウントダウンタイマ ③毎分または30秒毎 ④補正信号 の各割り込み信号を出力します。オープンドレイン。アクティブ：Low。抵抗でプルアップ接続して下さい。 |
| V _{DD} | 5 | 電源入力端子 |
| CLKOUT | 6 | クロック出力。プッシュプル出力。32.768kHz/16.384kHz/8.192kHz/4.096kHz/2.048kHz/1.024kHz/1Hzのいづれかの出力周波数（デフォルトは32.768kHz）。CLKOE端子で出力制御されます。CLKOE="0"(GND)接続の場合は "Low" になります。 |
| SCL | 7 | シリアルクロック入力：CE端子が Lowの時はフロートになります。 |
| CE | 8 | チップイネーブル入力：Lowにてインターフェースはリセットされます。 Highでイネーブルになります。常にHighになってはいけません。 |

2.3. 機能概要


RV-8063-C7 はCMOS-ICを搭載した低消費電流のリアルタイムクロックモジュールです。

CMOS IC は自動インクリメントする18アドレスの8ビットレジスタ、周波数分配器から供給される時刻保持用の内部クロック、プログラマブルの外部クロック出力機能、SPIバス・インターフェース機能などがあります。オフセットレジスタにより時計精度のデジタル補正も行えます。

内蔵レジスタはアドレスが『11h』になるまで自動的にインクリメントします。

『11h』アドレスの次は自動で『00h』アドレスに戻ります。

アドレスレジスタの動作：




全てのレジスタ（3.1.レジスタマップを参照下さい）は8ビットで構成されていますが、全てのビットに機能がある訳ではなく使用されていないビットもあります。

- 先頭の2つのレジスタは（メモリアドレス00h/01h）制御・ステータスレジスタです。
- レジスタアドレス：02hは時計精度のデジタル補正のオフセットレジスタです。
- レジスタアドレス：03hはユーザRAMバイトです。
- レジスタアドレス：04h～0Ahは時刻・カレンダーレジスタです（秒～年まで）。
- レジスタアドレス：0Bh～0Fhはアラームレジスタです。
- レジスタアドレス：10h～11hはタイマ・レジスタです。

時計カレンダー情報及びアラームの時刻・日曜日設定情報はBCDフォーマットです。

RV-8063-C7 のレジスタに書込み・または読み込みが行われている間は全ての時刻情報は一旦停止します。そのため書込み・または読み込み動作による誤差は1秒以内に抑えられています。

2.4. 回路保護ロックダイアグラム



3. レジスタ構成

内部レジスタにはアドレスの指定をすることにより書込み・読み込みのアクセスが出来ます。

1つのアドレス指定で複数の書込み・読み込みを行う場合は、レジスタアドレスは自動でインクリメントします。有効なレジスタアドレスは00h～11hまでの18アドレスです。

時刻・カレンダレジスタはアプリケーションで使用しやすいシンプルなBCDフォーマットです。

その他のレジスタはビット毎の機能、または一般的なバイナリフォーマットになっています。

いずれかのレジスタに書込み・または読み込みのアクセスがあると時刻情報は最大1秒間一時停止します。それにより読み込み・書込みの間のエラーを防いでいます。

3.1. レジスタマップ

リセット後のレジスタ初期値については <レジスタリセット初期値> を参照下さい。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|--------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 00h | 制御レジスタ (1) | TEST | SR | STOP | SR | CIE | 12_24 | CAP | |
| 01h | 制御レジスタ (2) | AIE | AF | MI | HMI | TF | | FD | |
| 02h | オフセット | MODE | | | OFFSET | | | | |
| 03h | ユーザRAM | | | | RAM data | | | | |
| 04h | 秒 | OS | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 05h | 分 | X | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 06h | 時 (24時間) | X | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | 時 (12時間) | | | AMPM | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 07h | 日 | X | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 08h | 曜日 | X | X | X | X | X | 4 | 2 | 1 |
| 09h | 月 | X | X | X | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0Ah | 年 | 80 | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0Bh | 秒アラーム | AE_S | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0Ch | 分アラーム | AE_M | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0Dh | 時アラーム (24時間) | AE_H | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | 時アラーム (12時間) | | | AMPM | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0Eh | 日アラーム | AE_D | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0Fh | 曜日アラーム | AE_W | X | X | X | X | 4 | 2 | 1 |
| 10h | タイマカウンタ | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 11h | タイマモード | X | X | X | TD | | TE | TIE | TI_TP |

X は機能無しのビットで読み込むと常に "0" を返します。

3.2. 制御レジスタ

起動時に全ての制御レジスタ値をレジスタ初期値にするには、V_{DD}電圧レベルを『OV』にする必要があります。確実に『OV』に出来ない可能性がある場合は、起動後にソフトウェアリセットを実施します。
(ソフトウェアリセットの項をご参照下さい)

00h - 制御レジスタ (1)

制御・ステータスレジスタ (1).

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00h | 制御レジスタ 1 | TEST | SR | STOP | SR | | CIE | 12_24 | CAP |
| | リセット値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7 | TEST | 0 | 通常モード | | | | | | |
| | | 1 | メーカーテストビット (使用しないで下さい) | | | | | | |
| 6 | SR | ソフトウェアリセット (ソフトウェアリセットの項をご参照下さい) | | | | | | | |
| | | 0 | ソフトウェアリセット無し | | | | | | |
| | | 1 | ソフトウェアリセットを実行; このビットは読み込み時には常に"0"になります。 ソフトウェアリセット時には, 01011000 (58h) を00hアドレスへ書き込みます。 | | | | | | |
| 5 | STOP | STOP ビット (STOPビット機能の項を参照下さい) | | | | | | | |
| | | 0 | 内部の時計クロックが正常に動作 | | | | | | |
| | | 1 | 内部の時計クロックを停止; 内部クロック分配チェーンフリップフロップのF2～F14(4.096kHz～1Hz)のプリスケーラが非同期でロジック0にセットされます。32.768kHz/16.384kHz/8.192kHzは動作し続けます。 | | | | | | |
| 4:3 | SR | ソフトウェアリセット (ソフトウェアリセットの項をご参照下さい) | | | | | | | |
| | | 00 | ソフトウェアリセット無し | | | | | | |
| | | 11 | ソフトウェアリセットを実行; このビットは読み込み時には常に"0"になります。 ソフトウェアリセット時には, 01011000 (58h) を00hアドレスへ書き込みます。 | | | | | | |
| 2 | CIE | 補正割り込み信号イネーブル (周波数オフセット補正の項を参照下さい) | | | | | | | |
| | | 0 | 補正割り込み信号を出力しない | | | | | | |
| | | 1 | 毎回の補正サイクル毎に補正割り込み信号を出力させる | | | | | | |
| 1 | 12_24 | 12時間/24時間モード (時刻カレンダーレジスタ・アラームレジスタをご参照下さい) | | | | | | | |
| | | 0 | 24時間モードを選択 (0～23) | | | | | | |
| | | 1 | 24時間モードを選択 (1～12) | | | | | | |
| 0 | CAP | 0 | 必ず "0" として下さい。 | | | | | | |

01h - 制御レジスタ (2)

制御・ステータスレジスタ (2).

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | | | | | | | |
|------|---------------------|--------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 01h | 制御レジスタ (2) | AIE | AF | MI | HMI | TF | FD | | | | | | | | | |
| | リセット値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AIE | アラーム割り込み信号設定 (アラーム割り込み信号の項をご参照下さい) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | ディセーブル | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | イネーブル | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AF | アラームフラグ (アラーム割り込み信号の項をご参照下さい) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 読み込みの場合：アラームフラグが非アクティブ 書き込みの場合：アラームフラグをクリア | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 読み込みの場合：アラームフラグがアクティブ 書き込みの場合：アラームフラグは書き換わりません (アクティブのまま) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MI | 毎分割り込み信号の設定 (毎分・30秒毎割込み信号 の項を参照下さい) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | ディセーブル | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | イネーブル | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | HMI | 30秒毎割り込み信号の設定 (毎分・30秒毎割込み信号の項を参照下さい) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | ディセーブル | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | イネーブル | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TF | タイマーフラグ (カウントダウンタイマ機能の項を参照下さい) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | タイマ割り込み信号は発生していません | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | タイマ割り込み信号が発生している状態 | | | | | | | | | | | | | |
| 2:0 | FD | 000 ~ 111 | クロック出力周波数 (クロック出力周波数の設定の項を参照下さい) | | | | | | | | | | | | | |
| FD | クロック出力周波数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 32.768 kHz – 初期値 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 16.384 kHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 8.192 kHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 4.096 kHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 2.048 kHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 1.024 kHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 1 Hz ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | CLKOUT = LOW (出力無し) | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) 1 Hz 出力は時計補正信号の影響を受けます (時計精度のオフセット補正 の項をご参照下さい).

02h - オフセット・レジスタ

このオフセット・レジスタは周波数初期値、または経年変化値をデジタル補正するためのものです。
(オフセット補正の項をご参照下さい)。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|-----------------|--------|--------------------|--|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 02h | オフセット | MODE | OFFSET | | | | | | |
| | リセット値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7 | MODE | オフセット・モード | | | | | | | |
| | | 0 | ノーマル・モード：オフセット補正が2時間に一回行われます | | | | | | |
| | | 1 | ファースト・モード：オフセット補正が4分に一回行われます | | | | | | |
| 6:0 | OFFSET | -64 to +63 | オフセット値 MODE=0 の場合は LSB の分解能：約 4.34ppm, MODE=1 の場合は分解能：約 4.069ppm になります。4.34ppm 及び 4.069ppm は 32.768kHz の値に基づきます。オフセット値は 2 の補数でコードされて +63LSB ~ -64LSB までの値です。（時計精度のオフセット補正の項をご参照下さい） | | | | | | |
| OFFSET 書き込み値 | 符号なしの値 | 2の補数値 (補正ステップ値) | 周波数オフセット値 (ppm) (1) | | | | | | |
| | | | ノーマル・モード MODE = 0 | ファースト・モード MODE = 1 | | | | | |
| 0111111 | 63 | +63 | +273.420 | +256.347 | | | | | |
| 0111110 | 62 | +62 | +269.080 | +252.278 | | | | | |
| : | : | : | : | : | | | | | |
| 0000001 | 1 | +1 | +4.340 | +4.069 | | | | | |
| 0000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1111111 | 127 | -1 | -4.340 | -4.069 | | | | | |
| 1111110 | 126 | -2 | -8.680 | -8.138 | | | | | |
| : | : | : | : | : | | | | | |
| 1000001 | 65 | -63 | -273.420 | -256.347 | | | | | |
| 1000000 | 64 | -64 | -277.760 | -260.416 | | | | | |

(1) 最適な周波数オフセット値は CLKOUT 端子からのクロック周波数を測定することにより算出することができます。
(オフセット周波数の計算方法の項を参照下さい)

03h - ユーザーRAM

フリーのRAMバイトです。システムのステータス値など、多目的用途に使用できます。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|---------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 03h | ユーザーRAM | RAM data | | | | | | | |
| | 初期値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7:0 | RAM | 00h ~ FFh | User RAM | | | | | | |

3.3. 時刻・カレンダーレジスタ

04h - 秒

時刻の秒の情報を保持します。BCDフォーマット。値は "00~59" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|---------|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 04h | 秒 | OS | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | リセット値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7 | OS | 発振停止検出ビット (発振停止フラグの項を参照下さい) | | | | | | | |
| | | 0 | 内部発振器の停止は検出されていません。 | | | | | | |
| | | 1 | 時刻精度が劣化している可能性があります; 内部発振器の停止が検出されています (リセット初期値)。 | | | | | | |
| 6:0 | Seconds | 00 ~ 59 | 時刻の秒の値。BCDフォーマット。 | | | | | | |

* OSフラグは起動時はパワーオンリセットで"1"となっていますので、ソフトウェアで "0" にクリアして下さい。

05h - 分

時刻の分の情報を保持します。BCDフォーマット。値は "00~59" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|---------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 05h | 分 | X | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | リセット値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7 | X | 0 | 未使用ビット | | | | | | |
| 6:0 | Minutes | 00 ~ 59 | 時刻の分の値。BCDフォーマット。 | | | | | | |

時刻の時間の情報を保持します。BCDフォーマット。12_24ビットがクリアされている場合 (リセット初期値) 値は "0~23" まで (制御レジスタ, 00h-制御レジスタ(1)を参照下さい)。

12_24ビットがセットされている場合は, "1~12" まで。

AMPMビットは午前(AM)の場合は "0", 午後(PM)の場合は "1" になります。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 06h | 時間 (24時間モード) - リセット初期値 | X | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | 時間 (12時間モード) | | | AMPM | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | リセット値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間 (24時間モード) *12_24 = 0 - リセット初期値 | | | | | | | | | |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7:6 | X | 0 | 未使用ビット | | | | | | |
| 5:0 | 時間 (24時間モード) - リセット初期値 | 0 ~ 23 | 時刻の時間の値 (24時間表記)。BCDフォーマット。 | | | | | | |
| 時間 (12時間モード) *12_24 = 1 - リセット初期値 | | | | | | | | | |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7:6 | X | 0 | 未使用ビット | | | | | | |
| 5 | AMPM | 0 | 午前 (AM) | | | | | | |
| 4:0 | 時間 (12時間モード) | 1 ~ 12 | 時刻の時間の値 (12時間表記)。BCDフォーマット。 | | | | | | |

暦の日の情報を保持します。BCDフォーマット。値は "00~31" まで。うるう年は2000年~2099年までは自動で補正されます。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|------|---------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 07h | 日 | X | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7:6 | X | 0 | 未使用ビット | | | | | | |
| 5:0 | Date | 01 ~ 31 | 暦の日の値。BCDフォーマット。初期値 = 01。 | | | | | | |

08h - 曜日

暦の曜日の情報を保持します。どの値をどの曜日にするかはユーザで決定します。
値は "0~6" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 08h | 曜日 | X | X | X | X | X | 4 | 2 | 1 | | | | | |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | | | | | | |
| 7:3 | X | 0 | 未使用ビット | | | | | | | | | | | |
| 2:0 | Weekday | 0 to 6 | 暦の曜日の値。 | | | | | | | | | | | |
| Weekday | | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | | | | | |
| 曜日 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 曜日 2 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 曜日 3 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| 曜日 4 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 曜日 5 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| 曜日 6 | | | | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 曜日 7 – 初期リセット値 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | | | | |

09h - 月

暦の月の情報を保持します。BCDフォーマット。値は "01~12" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | | | |
|--------------|-------|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 09h | 月 | X | X | X | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | | | |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | | | | |
| 7:5 | X | 0 | 未使用ビット | | | | | | | | | |
| 4:0 | Month | 01 ~ 12 | 暦の月の値。BCDフォーマット。 | | | | | | | | | |
| Month | | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | | | |
| 1月 - リセット初期値 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 2月 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 3月 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 4月 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 5月 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 6月 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 7月 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8月 | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9月 | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 10月 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11月 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 12月 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |

0Ah - 年

暦の年の情報を保持します。BCDフォーマット。値は "00~99" まで。

うるう年は2000年～2099年までは自動で補正されます。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|------|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0Ah | 年 | 80 | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7:0 | Year | 00 ~ 99 | 暦の西暦年の値（下二桁）。BCDフォーマット。 | | | | | | |

3.4. アラーム・レジスタ

0Bh - 秒アラーム

秒アラーム有効ビット (AE_S) と秒アラーム設定値。BCDフォーマット。値は "00~59" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|---------------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0Bh | 秒アラーム | AE_S | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | リセット値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7 | AE_S | 0 | 秒アラーム有効ビット (アラーム機能の項をご参照下さい) | | | | | | |
| | | 1 | 秒アラームが無効 - 初期値 | | | | | | |
| 6:0 | Seconds Alarm | 00 ~ 59 | 秒アラーム設定値。BCDフォーマット。 | | | | | | |

0Ch - 分アラーム

分アラーム有効ビット (AE_M) と分アラーム設定値。BCDフォーマット。値は "00~59" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|---------------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0Ch | 分アラーム | AE_M | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | リセット値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7 | AE_M | 0 | 分アラーム有効ビット (アラーム機能の項をご参照下さい) | | | | | | |
| | | 1 | 分アラームが無効 - 初期値 | | | | | | |
| 6:0 | Minutes Alarm | 00 ~ 59 | 分アラーム設定値。BCDフォーマット。 | | | | | | |

0Dh - 時間アラーム

時間アラーム有効ビット (AE_H) と時間アラーム設定値。BCDフォーマット。

値は "00~59" まで。12_24ビットがクリアされている場合 (リセット初期値) 値は "0~23" まで。

(制御レジスタ,00h-制御レジスタ(1)を参照下さい)。

12_24ビットがセットされている場合は、"1~12" まで。

AMPMビットは午前(AM)の場合は "0", 午後(PM)の場合は "1" になります。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0Dh | 時間アラーム (24時間モード) - 初期値 | AE_H | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | 時間アラーム (12時間モード) | | | AMPM | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | リセット値 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

時間アラーム (24 時間モード 12_24 = 0 – 初期値)

| Bit | 記号 | 値 | 内容 |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|
| 7 | AE_H | 時間アラーム有効ビット (アラーム機能の項をご参照下さい) | |
| | | 0 | 時間アラームが有効 |
| | | 1 | 時間アラームが無効 - 初期値 |
| 6 | X | 0 | 未使用ビット |
| 5:0 | Hours Alarm (24 hour mode) – default value | 00 to 23 | 時間アラーム設定値。BCDフォーマット。 |

時間アラーム (12時間モード 12_24 = 1)

| Bit | 記号 | 値 | 内容 |
|-----|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 7 | AE_H | 時間アラーム有効ビット (アラーム機能の項をご参照下さい) | |
| | | 0 | 時間アラームが有効 |
| | | 1 | 時間アラームが無効 - 初期値 |
| 6 | X | 0 | 未使用 |
| 5 | AMPM | 0 | 午前 (AM) |
| | | 1 | 午後 (PM) |
| 4:0 | Hours Alarm (12 hour mode) | 01 ~ 12 | 時間アラーム設定値。BCDフォーマット。 |

0Eh – 日アラーム

日アラーム有効ビット (AE_D) と日アラーム設定値。BCDフォーマット。値は "00~31" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | |
|------------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 0Eh | Date Alarm | AE_D | X | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| | Reset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | | |
| 7 | AE_D | 日アラーム有効ビット (アラーム機能の項をご参照下さい) | | | | | | | | |
| | | 0 | 日アラームが有効 | | | | | | | |
| 6 | X | 0 | 日アラームが無効 - 初期値 | | | | | | | |
| 5:0 | Date Alarm | 01 to 31 | 日アラーム設定値。BCDフォーマット。 | | | | | | | |

0Fh – 曜日アラーム

曜日アラーム有効ビット (AE_W) と曜日アラーム設定値。BCDフォーマット。値は "0~6" まで。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | |
|------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 0Fh | Weekday Alarm | AE_W | X | X | X | X | 4 | 2 | 1 | |
| | Reset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | | |
| 7 | AE_W | 曜日アラーム有効ビット (アラーム機能の項をご参照下さい) | | | | | | | | |
| | | 0 | 曜日アラームが有効 | | | | | | | |
| 6:3 | X | 0 | 曜日アラームが無効 - 初期値 | | | | | | | |
| 2:0 | Weekday Alarm | 0 ~ 6 | 曜日アラーム設定値。BCDフォーマット。 | | | | | | | |

3.5. タイマー・レジスタ

10h - タイマカウントダウン値

カウントダウンタイマの現在値。タイマ終了時には設定したタイマカウント値に戻ります。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|-------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10h | タイマカウントダウン値 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | リセット値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7:0 | Timer Value | 00h ~ FFh | タイマカウントダウン値の現在値 (カウントダウンタイマの項をご参照下さい) | | | | | | |

■タイマ設定時間（単位：秒）：

$$\text{タイマ設定時間} = \frac{\text{タイマカウントダウン値}}{\text{タイマ基準周波数}}$$

11h - タイマ・モード

カウントダウンタイマの設定を行います。

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|---------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11h | タイマ・モード | X | X | X | TD | | TE | TIE | TI_TP |
| | Reset | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| 7:5 | X | 0 | 未使用ビット | | | | | | |
| 4:3 | TD | カウントダウンタイマの基準周波数 (カウントダウンタイマの項をご参照下さい) (1) | | | | | | | |
| | | 00 | 4.096 kHz | | | | | | |
| | | 01 | 64 Hz ⁽²⁾ | | | | | | |
| | | 10 | 1 Hz ⁽²⁾ | | | | | | |
| | | 11 | 1/60 Hz – 初期値 (2) | | | | | | |
| 2 | TE | タイマーの動作・非動作設定 | | | | | | | |
| | | 0 | カウントダウンタイマを非動作 – 初期値 | | | | | | |
| | | 1 | カウントダウンタイマを動作 | | | | | | |
| 1 | TIE | タイマ割り込み信号の設定 | | | | | | | |
| | | 0 | タイマ割り込み信号を発生させない – 初期値 | | | | | | |
| | | 1 | タイマ割り込み信号を発生させる | | | | | | |
| 0 | TI_TP | タイマ割り込み信号のモード設定。 TI_TP 及び TF (タイマフラグ) の設定による割り込み信号への影響は カウントダウンタイマの項をご参照下さい。 | | | | | | | |
| | | 0 | インターバルモード。TFフラグ発生時に割り込み信号が発生します (初期値)。 | | | | | | |
| | | 1 | パルスモード。INT端子からクロックパルスを発生させます。 | | | | | | |

(1) タイマ未使用時には <TD> フィールドを 11 (1/60 Hz) として消費電流を抑えることを推奨します。

(2) タイマ時間は時計精度補正パルスの影響を受けます (64Hzの場合 MODE=1 の場合のみ)。オフセットの項をご参照下さい。

3.6. レジスタ・リセット初期値

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00h | 制御・ステータス (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01h | 制御・ステータス (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02h | オフセット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03h | ユーザ RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04h | 秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05h | 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06h | 時間 (24H/12H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07h | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08h | 曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09h | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0Ah | 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Bh | 秒アラーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Ch | 分アラーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Dh | 時間アラーム (24H/12H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Eh | 日アラーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Fh | 曜日アラーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10h | タイマカウントダウン値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11h | タイマ・モード | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

RV-8063-C7 リセット初期値：

- 時刻 (hh:mm:ss) = 00:00:00
- 日付 (YY-MM-DD) = 00-01-01
- 曜日 = Weekday 7
- モード = RTCクロック動作・24時間モード
- 端子設定 = クロック出力周波数= 32.768 kHz (CLKOE がHiの場合)
- オフセット = 0
- アラーム = 非動作
- タイマ = 非動作；タイマ周波数 = 1/60Hz
- 割込み信号 = 非動作

4. 機能詳細

4.1. パワーオン・リセット (POR)

パワーオン・リセット(POR)は起動時に実行されます。カウンタ・レジスタも含めて全てのレジスタはレジスタ・リセット初期値に設定されます（レジスタ・リセット初期値の項を参照下さい）。短時間の電源断から再起動する場合などに、わずかにV_{DD}に電圧が残っていると正しくパワーオン・リセットがかからない場合があります。ただしパワーオン・リセットがかかりレジスタが初期値に戻るようにするために、起動時の電圧を確実に0Vにするようにして下さい。


もしパワーオン・リセットが確実にかかるない可能性がある場合は、起動し電源が安定した後に、ソフトウェア・リセットを行うシーケンスにすることで確実にレジスタをリセット初期値に戻せます。

4.2. ソフトウェア・リセット

パワーオン・リセットの代わりに、レジスタへの書き込みでソフトウェア・リセットを行えます。

ソフトウェア・リセットは、00h（制御レジスタ(1)）の6,4,3ビットを"1", その他のビットを"0"として、01011000 (58h)と書き込むと実施されます。

(下表をご参考下さい)



(1) CEが非動作(Low)の時はインターフェースはリセットされます。


リセットが実施されている間は全てのレジスタはリセット初期値（レジスタリセット値の項を参照下さい）にセットされ、アドレス・ポインタはいずれのアドレスもポイントしなくなります。

4.3. 発振停止フラグ

RV-8063-C7 の内部発振器が停止すると、発振停止フラグ (OS) がセットされます。電源投入からの発振立上りの間 (start-up time / t_{START}) は発振停止状態と判断されます。この発振立上り時間(t_{START}) は、温度や電源の立上り特性にも依存しますが 200ms Typical / 2s Max のレンジです。

OSフラグは起動後には必ずセットされ、コマンドでクリアされるまで残り続けます（下表をご参照下さい）。もしフラグがコマンドでクリアできない場合は、内部発振器が停止しています。このOSフラグを確認することで内部発振器の動作状態と、それまでの間に V_{DD} の電圧降下による発振停止が発生していないかの確認をすることが出来ます。


OSフラグの動作の例:



4.4. 時刻・カレンダの設定と読み込み

以下のブロック図は 内部発振器から分周された1Hzから時刻情報が生成されるまでの構成です。

時刻生成ブロック のデータフロー:



読み込み／書き込み動作の間は時刻カウントのレジスタ (04hから0Ahまで) は1秒間一時停止します。


この一時停止により以下のエラーを回避しています。

- 時刻情報読み込みの間の値の読み取りのエラー
- 時刻読み込みの間に時刻が繰り上がってしまうエラー

読み込み／書き込みのアクセスのが1秒以内 ($t < 1s$) に終了した際に、時刻生成ブロックは即座に一時停止を解除して読み込み／書き込み間に保留されていた時刻のインクリメントを再開します。最大で1秒分のインクリメントを保持します。もし読み込み／書き込み動作が1秒以上続いた場合は、時刻生成ブロックは1秒後に自動的に一時停止を解除して、1秒分のインクリメントを失わない様に動作します。

そのためインターフェース通信は『1秒以内』に終了するようにして下さい。（下表をご参照下さい）

読み込み／書き込みのアクセス時間:




時刻・カレンダー情報（秒～年まで）の読み込み／書き込みは一回のアクセスで行うことが重要です。
このスキーム通りに読み込み／書き込み動作をしなかった場合は時刻情報が異常になる可能性があります。

4.5. 割込み信号出力

INT端子からの割込み信号は以下の4つの機能からトリガされます。

- アラーム機能
- カウントダウンタイマ機能
- 毎分または30秒毎割込み信号機能
- 時刻補正信号の割込み信号機能

割込み信号の構成:



4.6. アラーム機能

アラームレジスタのアラームイネーブルビット (AE_x) をクリアすることにより、それに対応したアラームのコンディションはアクティブになります。


アラームが発生するとアラームフラグ (AF) は "1" にセットされます。

セットされたアラームフラグはINT端子からアラーム割り込み信号を発生させるために使用されます。

このフラグはコマンドによりクリアされます。アラームは0Bhから0Fhまでのレジスタで設定されます。秒・分・時間・日・曜日のいずれか一つ以上の時刻が設定されて、かつアラームイネーブルビット (AE_x) が "0" となっている場合には現在の時刻情報と比較されます。アラーム設定時刻と現在時刻が一致するとアラームフラグが "1" にセットされます。

(制御レジスタ(2) (01h) のAFフラグをご参照下さい)

アラーム機能のブロックダイアグラム:



アラーム割り込み信号の出力はAIEビットで設定されます。AIEビットがイネーブルになっている場合には、INT端子からのアラーム割り込み信号の出力はAFビット（アラームフラグビット）の状態に追随します。アラームフラグはSPIインターフェース経由でクリアされるまで残ります。一旦クリアされた後に再度次回アラーム条件が揃うと再度フラグがセットされます。アラームレジスタのAE-xビットが "1" (1=ディセーブル) に設定されているアラーム項目は無視されます。

4.7. カウントダウンタイマ機能

4.7.1. タイマーフラグ TF

タイマーフラグ (TFビット) はカウントダウンタイマ、または毎分及び30割込み信号の最初のトリガです。このフラグにより割込み信号発生時に、どの割込み信号（アラーム／タイマ／毎分または30秒毎割込み信号）が発生したかを確認することができます。このフラグも SPIインターフェース経由で読み込み及びクリアができます。TI_TP(タイマレジスタ／11h タイマモードの項をご参照下さい) の設定次第でタイマーフラグ(TF) の状態で INT端子からの割り込み信号が発生します。

4.7.2. タイマ割り込み信号と TI_TP (11h/0bit)

・TI_TP = 0 : インターバルモードの場合

- TFがクリアされない場合は最初のカウントダウン終了後に1回割り込み信号が発生します。
- INT端子からの割り込み信号は タイマーフラグ (TF) の状態に追随します。
- タイマーフラグ (TF) は SPIインターフェース経由でクリアされるまでセットされ続けます。
- もしTFが次のカウントダウン終了までにクリアされなかった場合は、割り込み信号の発生はありません。

・TI_TP = 1 : パルスモードの場合

- カウントダウンタイマは繰り返し動作し一定間隔で割り込み信号を発生させます。
- INT端子からの割り込み信号は タイマーフラグ (TF) の状態にかかわらず出力します。
- タイマーフラグ (TF) は SPIインターフェース経由でクリアされるまでセットされ続けます。
- タイマーフラグ (TF) は INT端子出力に影響しません。

4.7.3. パルスジェネレータ 2

タイマ・パルスモードがアクティブの時 (TI_TP=1)、カウントダウンタイマの <パルスジェネレータ 2> は 内部の発振器を基準として、タイマクロック周波数及びタイマ設定値の値を使用します。そのため、割り込み信号のパルス幅は値により変わってきます（下表をご参照下さい）。このパルス幅はオフセット・モードの影響は受けません。タイマーフラグ (TF) とINT端子出力は同期します。

カウントダウンタイマ でINT端子出力パルスを使用する際のパルス幅:

| タイマ基準周波数 | INT端子出力パルス幅 | |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| | タイマ値 = 1の場合 ⁽¹⁾ | タイマ値 > 1 の場合 ⁽¹⁾ |
| 4.096 kHz | 122 µs | 244 µs |
| 64 Hz | 7.812 ms | 15.625 ms |
| 1 Hz | 15.625 ms | 15.625 ms |
| 1/60 Hz | 15.625 ms | 15.625 ms |

(1) タイマ値 = 現在のカウントダウンタイマ値。タイマが停止した時の値は 0 になります。

4.7.4.カウントダウンタイマの使用方法

カウントダウンタイマは4つの基準周波数とカウントダウン値の組み合わせで、"244μs ~ 4時間15分"までの時間を設定できます。4時間15分以上の間隔が必要な場合はアラーム機能のご使用をご検討下さい。

タイマ基準周波数とタイマ間隔:

| TD | タイマ基準周波数 (1) | タイマ間隔 | |
|----|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | 最小間隔 タイマ設定値 = 1 | 最大間隔 タイマ設定値 = 255 |
| 00 | 4.096 kHz | 244 μs | 62.256 ms |
| 01 | 64 Hz ⁽²⁾ | 15.625 ms | 3.984 秒 |
| 10 | 1 Hz ⁽²⁾ | 1 秒 | 255 秒 |
| 11 | 1/60 Hz ⁽²⁾ | 60 秒 | 4 時間 15 分 |

(1) タイマ未使用時には <TD> フィールドを 11 (1/60 Hz) として消費電流を抑えることを推奨します。

(2) タイマ時間は時計精度補正パルスの影響を受けます (64Hzの場合 MODE=1 の場合のみ) オフセットの項をご参照下さい。


これらの全てのタイミングの基準は内部の32.768kHzの発振器です。そのため32.768kHz発振器特有の2次曲線の温度特性の影響を受けます。

(@+25°Cの常温偏差は±20ppm以内、温度特性は @- 40~+85°Cの範囲では 最大で - 150ppm)

タイマは10hアドレスのタイマ値からカウントダウンします。タイマ値の有効値は "1~255" までです。タイマ値が "0" になるとタイマは停止します。

タイマカウンタが "1" になった後はタイマフラグ (TFビット) がセットされて、カウンタは自動的にリロードし再度カウントダウンを開始します。

カウントダウンタイマの標準的な動作:



この例ではタイマフラグ(TF) が次のカウントダウンタイマ割り込み信号発生までの間にクリアされています。また、TI_TPビット = 1 (パルスモード) の設定になっています。

現在のカウントダウンが終了する前に新たにカウントダウンタイマ値が書き込まれた場合は、新しい値が即座に有効になります。タイマ設定を変更する場合は、先にTEビットを "0" としてカウントダウンタイマをディセーブルとしてから設定変更を行うことを推奨します。タイマ値の変更は、タイマ基準クロックと同期していないため、TEビット=0 としないで設定変更を行うと、カウントダウン・カウンタに誤った値がロードされてしまう可能性があります。そうなると初回のカウントダウンのタイマ間隔が不定になってしまいます。

ただしその後の2回目以降は正しいカウントダウンタイマ間隔がロードされます。

タイマフラグ (TF) がセットされると、タイマ割り込み信号が有効になっている場合は、INT端子から割り込み信号が発生します（割り込み信号の項をご参照下さい）。

タイマの1回目のカウントダウンの際にはタイマ間隔に誤差要因があります。この誤差は SPI 経由でのイネーブルのコマンド送信のタイミングと、タイマ基準クロック（内部の発振器基準）が同期していないことに依ります。2回目以降のカウントダウンではこの誤差は生じなくなります。1回目のカウントダウン時の、タイマ基準周波数毎の誤差範囲は下表の通りになります。

1回目のカウントダウンのタイマ間隔の誤差(カウントダウンタイマ値 = n) (1):

| TD | タイマ基準周波数 | 1回目のカウントダウン時のタイマ間隔 | | 2回目以降の タイマ間隔 |
|----|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 最小値 | 最大値 | |
| 00 | 4.096 kHz | (n - 1) * 244 µs | n * 244 µs | n * 244 µs |
| 01 | 64 Hz | (n - 1) * 15.625 ms | n * 15.625 ms | n * 15.625 ms |
| 10 | 1 Hz | (n - 1) * 1 s + 265 ms | (n - 1) * 1 s + 280 ms | n * 1 s |
| 11 | 1/60 Hz | (n - 1) * 60 s + 59.212 s | (n - 1) * 60 s + 59.216 s | n * 60 s |

(1) カウントダウンタイマ値は1~255。カウンタ値が0になると停止します。

タイマのカウントダウンタイマが終了する毎にタイマフラグ(TFビット)はセットされます。TFビットは SPIインターフェースでの書き込みでのみクリアできます。タイマフラグをNT端子からの割り込み信号を出力させることに使用出来ます。INT端子から毎回のカウントダウン終了後に割り込み信号を発生させるか、TFフラグをクリアしないことで持続的に割り込み信号を発生させ続けることも出来ます。TI_TPビットでは、インターバル・モードとパルス・モードを設定出来ます（タイマ割り込み信号と TI_TP（11h/0bit）をご参照下さい）。またTIEビットによりタイマ割り込み信号をディセーブルすることも出来ます（11hアドレス／タイマレジスタの項をご参照下さい）。

・カウントダウン読み取り値について

カウントダウンタイマ値を読み込んだ場合は、現在のカウントダウン値（残存値）が返されます。最初に設定したカウントダウン値は読み込めませんのでご注意下さい。カウントダウン値を途中で停止させる事は出来ませんので、値を確認する場合は2回読みを行い値の整合性の確認を行うことを推奨します。

・オフセット設定の影響

タイマ基準周波数の 64Hz (MODE=1の場合のみ)、1Hz、及び 1/60Hz はオフセット・レジスタの影響を受けます。OFFSETレジスタの設定値が "00h" でない（オフセットが有効）の場合は設定によりオフセット間隔が変わってきます。もし100秒のタイマ間隔を1Hzのタイマ基準周波数で設定した場合は、100秒の間にオフセットパルスを複数回含み、回数が異なる場合もあるためオフセットの設定によってタイマ間隔に差分が生じます。（オフセット補正の項をご参照下さい）

4.8. 每分 または 30秒毎 割込み信号

毎分割込み信号 (MIビット) 及び30秒毎割込み信号(HMIビット)は予めタイマ間隔が設定されている割込み信号パルスをINT端子から出力させます。


この割込み信号の基準タイマは時刻情報の秒カウンタに同期しています (時刻・カレンダーレジスタ/04h-秒をご参照下さい)。

毎分割込み信号、及び30秒毎割込み信号を使用する際にはオフセット設定がノーマルモード (MODE=0) 場合のみとしなければなりません (4.9 周波数オフセットの項をご参照下さい)。

ノーマルモードの場合、割り込み信号のパルス幅は『15.625ms』になります。

毎分割り込み信号は、時刻情報の秒が "00" のタイミングで出力するため、最初の信号は設定の 1~59秒後の間に outputされます。同様に30秒毎割り込み信号の場合は設定の 1~29秒後の間に最初の割り込み信号が出力されます。いずれも2回目以降の信号からは等間隔で出力されます。この2つの割り込み信号は同時にイネーブルに設定することも出来ます。ただしその場合は毎分割り込み信号と30秒毎割り込み信号の "00"秒で発出する信号は区別出来ません。

毎分割り込み信号の出力例:



この例では、割込み信号が発生してもタイマフラグ (TF) はクリアせず、またINT端子はパルスモードに設定されています (TI_TP ビット = 1)。

MIビット及びHMIビットの状態と INT端子出力の関係:

| 毎分割り込み (MIビット) | 30秒毎割り込み (HMIビット) | INT端子出力 |
|----------------|-------------------|---------------|
| 0 | 0 | 割込み信号出力無し |
| 1 | 0 | 毎分に割り込み信号出力 |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 30秒毎に割り込み信号出力 |

割込み信号の間隔はオフセットレジスタの設定の影響を受けます。

(02h - オフセットレジスタをご参照下さい)

オフセットレジスタ (02h) の値が 00h の時はオフセット補正値が 0 になるため一定間隔になります。

4.8.1.パルス・ジェネレータ 1

INT端子の設定でパルスモードが設定されている時 (TI_TP=1)、毎分及び30秒毎割り込み信号のためのパルスジェネレータ1は内部基準クロックを基準に用います。

毎分割込み信号、及び30秒毎割込み信号を使用する際にはオフセット設定がノーマルモード (MODE=0) 場合のみとしなければなりません。ノーマルモードの場合、割り込み信号のパルス幅は『15.625ms』になります。INT端子からの割り込み信号の出力は タイマフラグ (TF) と同時にアクティブになります。

4.9. 周波数オフセット(時計クロックの補正)

RV-8063-C7 はオフセット・レジスタを組み込んでいます (02hオフセット・レジスタをご参照下さい)。このオフセット・レジスタにより内部の32.768kHzからの信号のオフセット補正を行うことが出来ます。

- 時計クロック精度の常温偏差の補正
- 時計クロック精度の経年変化の補正

02h - オフセット・レジスタ

| アドレス | 機能 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|-----------------|--------|--------------------|--|----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02h | オフセット | MODE | OFFSET | | | | | | |
| | リセット値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 記号 | 値 | 内容 | | | | | | |
| | MODE | 0 | オフセット・モード | | | | | | |
| | | | ノーマル・モード：オフセット補正が2時間に一回行われます | | | | | | |
| | | | ファースト・モード：オフセット補正が4分に一回行われます | | | | | | |
| 6:0 | OFFSET | -64 ~ +63 | オフセット値 MODE=0の場合は LSBの分解能：約4.34ppm, MODE=1の場合は 分解能：約4.069ppmになります。4.34ppm及び4.069ppmは 32.768kHzの値に基づきます。オフセット値は2の補数でコード されて+63LSB~-64LSBまでの値です。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OFFSET 書き込み値 | 符号なしの値 | 2の補数値 (補正ステップ値) | 周波数オフセット値 (ppm) ⁽¹⁾ | | | | | | |
| | | | ノーマル・モード MODE = 0 | | ファースト・モード MODE = 1 | | | | |
| 0111111 | 63 | +63 | +273.420 | +256.347 | | | | | |
| 0111110 | 62 | +62 | +269.080 | +252.278 | | | | | |
| : | : | : | : | : | | | | | |
| 0000001 | 1 | +1 | +4.340 | +4.069 | | | | | |
| 0000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1111111 | 127 | -1 | -4.340 | -4.069 | | | | | |
| 1111110 | 126 | -2 | -8.680 | -8.138 | | | | | |
| : | : | : | : | : | | | | | |
| 1000001 | 65 | -63 | -273.420 | -256.347 | | | | | |
| 1000000 | 64 | -64 | -277.760 | -260.416 | | | | | |

(1) 最適な周波数オフセット値は CLKOUT端子からのクロック周波数を測定することにより算出することが出来ます。
(オフセット周波数の計算方法 の項を参照下さい)

時計クロックの補正是基準クロックにパルスの加算または減算をすることにより行われます。
そのため以下の周波数に影響を与えます。


■CLKOUT 端子からのクロック出力:

- 1 Hz . . . 影響あり
- 1.024 kHz ~ 32.768 kHz . . . 影響無し


■タイマ基準周波数:

- MODE = 0 (ノーマルモードの場合):
 - 1/60Hz, 1Hz . . . 影響あり
 - 64Hz, 4.096kHz . . . 影響無し
- MODE = 1 (ファーストモードの場合):
 - 1/60Hz, 1Hz, 64Hz . . . 影響あり
 - 4.096kHz . . . 影響無し

4.9.1. オフセット補正值の算出方法



オフセット補正值の算出例：



オフセットの分解能が 4.34ppm なので、オフセット補正により ±2.17ppm の偏差まで調整することが出来ます。（ノーマルモードの場合。02h オフセット・レジスタの項もご参照下さい）

※ ±1ppm が 日差換算で、0.0864秒に相当します。

(1) MODE = 0の場合：補正後の偏差は (元の偏差 : 14.648ppm)-(補正值:3*4.34=13.02) = +1.628ppm

(2) MODE = 1の場合：補正後の偏差は (元の偏差 : 14.648ppm)-(補正值:3*4.069=16.276) = -1.628ppm

4.10. オフセット補正割り込み信号

オフセット補正割り込み信号を使用することで補正パルスの発生をモニタリングすることができます。この割り込み信号を有効にするには CIEビット(00h/2bit)を "1" にすると、補正パルスの発生毎にパルスジェネレータ3によってINT端子から割り込み信号が発生します。割込み信号の振幅幅はオフセットのモードによります(MODEビットでの設定)。オフセット補正パルスが複数回発生した場合も、割り込み信号は補正パルスの発生毎に出力されます。

4.10.1. MODE = 0 (ノーマル・モード時) のオフセット補正割り込み信号

オフセット補正是2時間に1回トリガれます。

補正パルスは 設定した補正值分の補正を終えるまで 1分に1回発生します。

MODE = 0(ノーマルモード時)の補正パルスと割り込み信号:

| 補正パルス (ステップ値) | アップデートされる 時間 | アップデートされる 分 | 1秒間にINT端子から 出力される割り込み信号(1) |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| +1 または -1 | 2時間後 | 00 | 1 |
| +2 または -2 | 2時間後 | 00, 01 | 1 |
| +3 または -3 | 2時間後 | 00, 01, 02 | 1 |
| : | : | : | : |
| +59 または -59 | 2時間後 | 00 ~ 58 | 1 |
| +60 または -60 | 2時間後 | 00 ~ 59 | 1 |
| +61 または -61 | 2時間後 | 00 ~ 59 | 1 |
| +62 または -62 | 2時間後と3時間後 | 00 | 1 |
| | 2時間後 | 00 ~ 59 | 1 |
| +63 または -63 | 2時間後 | 00, 01 | 1 |
| | 2時間後と3時間後 | 00, 01, 02 | 1 |
| -64 | 2時間後 | 00 ~ 59 | 1 |
| | 2時間後と3時間後 | 00, 01, 02, 03 | 1 |

(1) MODE = 0 の場合、INT端子から出力されるオフセット補正割り込み信号の振幅幅は 15.625ms です。

MODE = 0の場合、CLKOUT出力 及び タイマ基準周波数のうち 64Hz以下の周波数は補正パルスの影響を受けます。

MODE = 0 の場合で補正パルスの影響を受ける周波数:

| 周波数 | 補正パルスの影響 |
|------------|-------------|
| CLKOUT出力 | |
| 32.768 kHz | 影響無し |
| 16.384 kHz | 影響無し |
| 8.192 kHz | 影響無し |
| 4.096 kHz | 影響無し |
| 2.048 kHz | 影響無し |
| 1.024 kHz | 影響無し |
| 1 Hz | 影響がある |
| タイマ基準周波数 | |
| 4.096 kHz | 影響無し |
| 64 Hz | 影響無し |
| 1 Hz | タイマ間隔に影響がある |
| 1/60 Hz | タイマ間隔に影響がある |

4.10.2. MODE = 1 (ファースト・モード時 のオフセット補正割り込み信号)

MODE=1 の場合は補正是4分ごとにトリガされ、オフセット補正割り込み信号は最大で60パルスまで毎秒出力されます。補正值が60を超える場合は59秒目に補正值が追加されます。

MODE=1 ではより頻繁に補正が行われるため、消費電流が若干増加します。

MODE = 1(ファーストモード時)の補正パルスと割り込み信号:

| 補正パルス (ステップ値) | アップデートされる 分 | アップデートされる 秒 | 1分間にINT端子から 出力される割り込み信号 (1) |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| +1 または -1 | 4分後 | 00 | 1 |
| +2 または -2 | 4分後 | 00, 01 | 1 |
| +3 または -3 | 4分後 | 00, 01, 02 | 1 |
| : | : | : | : |
| +59 または -59 | 4分後 | 00 ~ 58 | 1 |
| +60 または -60 | 4分後 | 00 ~ 59 | 1 |
| +61 または -61 | 4分後 | 00 ~ 58 | 1 |
| | 4分後 | 59 | 2 |
| +62 または -62 | 4分後 | 00 ~ 58 | 1 |
| | 4分後 | 59 | 3 |
| +63 または -63 | 4分後 | 00 ~ 58 | 1 |
| | 4分後 | 59 | 4 |
| -64 | 4分後 | 00 to 58 | 1 |
| | 4分後 | 59 | 5 |

(1) MODE = 1 の場合、INT端子から出力されるオフセット補正割り込み信号の振幅幅は $977 \mu s$ です。
複数回の場合は1.953msのインターバルで出力されます。

MODE = 1の場合、CLKOUT出力 及び タイマ基準周波数のうち 1.024kHz 以下の周波数は補正パルスの影響を受けます。

MODE = 1 の場合で補正パルスの影響を受ける周波数:

| 周波数 | 補正パルスの影響 |
|-----------------|-------------|
| CLKOUT出力 | |
| 32.768 kHz | 影響無し |
| 16.384 kHz | 影響無し |
| 8.192 kHz | 影響無し |
| 4.096 kHz | 影響無し |
| 2.048 kHz | 影響無し |
| 1.024 kHz | 影響無し |
| 1 Hz | 影響がある |
| タイマ基準周波数 | |
| 4.096 kHz | 影響無し |
| 64 Hz | タイマ間隔に影響がある |
| 1 Hz | タイマ間隔に影響がある |
| 1/60 Hz | タイマ間隔に影響がある |

4.11. CLKOUT 端子からのクロック出力周波数の選択

CLKOUT端子からプログラマブルの矩形波を出力できます。FDフィールド(01h / Bit2:0)にて設定します。周波数は32.768kHz(デフォルト)から1Hzまでの範囲で、システムクロック、マイコンのクロック、チャージポンプへの入力、内部発振器のオフセット用途などに使用出来ます。

CLKOUT端子はプッシュ-プルの出力で、電源投入時にはイネーブルになります。FDフィールド(01h/Bit2:0)を"111"と設定することでソフトウェアから出力をディセーブルすることができます。ディセーブル時のCLKOUT端子の電位はLowになります。

Dutyサイクルの設定は出来ません。

ただし32.768kHz以外の周波数ではおよそ50:50になります(分周のため)。

設定した周波数によってはストップビット機能の影響を受けます。STOPビット(00h/Bit5)を"1"にセットした場合、CLKOUT端子は4.096kHz以下の周波数ではクロック出力は停止してLowで一定になります。(STOPビット機能の項もご参照下さい)。

| FDフィールド | CLKOUT出力周波数 | Duty サイクル Typ. | STOPビット=1 の影響 |
|---------|---------------------|----------------|---------------|
| 000 | 32.768 kHz - 初期値 | 50 ± 10 % | 影響無し |
| 001 | 16.384 kHz | 50 % | 影響無し |
| 010 | 8.192 kHz | 50 % | 影響無し |
| 011 | 4.096 kHz | 50 % | CLKOUT = LOW |
| 100 | 2.048 kHz | 50 % | CLKOUT = LOW |
| 101 | 1.024 kHz | 50 % | CLKOUT = LOW |
| 110 | 1 Hz ⁽¹⁾ | 50 % | CLKOUT = LOW |
| 111 | CLKOUT = LOW | - | - |

(1) 1 Hz クロック出力はオフセット補正パルスの影響も受けます(4.9. 周波数オフセット(時計クロックの補正)をご参照下さい)。

4.12. ストップ・ビット機能 (STOPビット 00h/Bit5)

ストップビット機能によりRTC内部のタイミング回路を正確にスタートさせることができます。


ストップビット機能は以下のクロック・ブロック図のF2~F14のプリスケーラに作用します。

4.096kHz以下のクロックは停止し、内部の時計基準クロックの1Hzクロックも停止します。

32.768kHz ~ 8.192kHz の間のクロックには影響しません。

(4.11. CLKOUT 端子からのクロック出力周波数の選択 の項をご参照下さい)。

STOPビット機能ブロック図:



時計カウンタはストップビットにより停止します。ストップビットがリリースされると再度動作を開始します。(下図を参照下さい)

| STOPビット | 各プリスケーラの状態 ¹⁾ $F_0 F_1 - F_2 \text{ to } F_{14}$ | 1Hz 時計クロック | 時刻の状態 hh:mm:ss | 備考 |
|--|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| * 内蔵発振器が正常に動作している状態で | | | | |
| 0 | 01-0 0001 1101 0100 | | 12:45:12 | プリスケーラは通常に動作 |
| * ユーザによりSTOPビットがセットされた状態。$F_0 F_1$はリセットされません | | | | |
| 1 | XX-0 0000 0000 0000 | | 12:45:12 | プリスケーラはリセットされ時計クロックは停止 |
| * ユーザにより新たに時刻が設定された。 | | | | |
| 1 | XX-0 0000 0000 0000 | | 08:00:00 | プリスケーラはリセットされたまま時計クロックも停止したまま |
| * ユーザによりSTOPビットがリリースされた。 | | | | |
| 0 | XX-0 0000 0000 0000 | 0.507813 to 0.507935 s | 08:00:00 | プリスケーラは動作を再開 |
| | XX-1 0000 0000 0000 | | 08:00:00 | - |
| | XX-0 1000 0000 0000 | | 08:00:00 | - |
| | XX-1 1000 0000 0000 | | 08:00:00 | - |
| | : | | : | : |
| | 11-1 1111 1111 1110 | | 08:00:00 | - |
| | 00-0 0000 0000 0001 | | 08:00:01 | プリスケーラのF14 が 0→1 となり 1秒時計が進む |
| | 10-0 0000 0000 0001 | | 08:00:01 | - |
| | : | | : | : |
| | 11-1 1111 1111 1111 | | 08:00:01 | - |
| | 00-0 0000 0000 0000 | 1.000000 s | 08:00:01 | - |
| | 10-0 0000 0000 0000 | | 08:00:01 | - |
| | : | | : | : |
| | 11-1 1111 1111 1110 | | 08:00:01 | - |
| | 00-0 0000 0000 0001 | | 08:00:02 | 再度プリスケーラのF14 が 0→1 となり 1秒時計が進む |
| | 10-0 0000 0000 0001 | | 08:00:02 | - |

1) F_0 は32.768kHz発振器にて動作


F_0 と F_1 のプリスケーラは、STOPビットでは停止しません。

また、SPIインターフェースクロック(SCL)は内部の32.768kHz発振器とは非同期のため、

リスタートのタイミングは最大で 8.192kHzの1サイクル分の誤差が生じます。

(次ページの図をご参照下さい)

ストップ・ビットのリリースのタイミング



ストップビットをリリースした後の最初の時刻情報のインクリメント（1秒進む）は0.507813～0.507935秒後になります。誤差が生じる原因是、内部のプリスケーラの F_0 と F_1 はストップビットによりリセットされず32.768kHzのクロックタイミングが不明になるためです。


5. SPI バス・インターフェース

データのやり取りは3線のSPIバスにて通信します（下表をご参照下さい）。チップイネーブル信号(CE)にて送信データが識別されます。データは1バイト毎で、MSBビットを先頭にして送信されます。
(下図をご参照下さい)

SPIバス・シリアルインターフェース:

| 記号 | 機能 | 内容 |
|------|--------------------|--|
| CE | チップイネーブル入力 | Lowにてインターフェースはリセットされます。常にHighにしてはいけません。 |
| SCL | シリアルクロック入力 | CE端子が Lowの時はフローティング状態になります。 |
| SDIO | シリアルデータ入力・出力 入力 | CE端子が Lowの時はフローティング状態になります； データはSCLの立上りエッジでサンプリングされます。 |
| | 出力 | プッシュプル出力；V _{SS} からV _{DD} 間をドライブ；出力データはSCLの立下りエッジで切り替わります； ドライブしていない時はハイインピーダンスになります |

SCL信号エッジのタイミング:



データ転送はCE端子がアクティブ (High) になることにより開始されます。最初に送られるバイトはコマンドバイトです。続いて書き込みデータ、または読み込みデータが送られます。データは SCLクロックの立上りエッジでサンプリングされます。従って待機状態ではSCLは Low になります。

データ送信の概要:




コマンドバイトにてデータの書込み・読み込みをする最初のアドレスを指定します。RV-8063-C7 のアドレスカウンタは、続くデータに対して自動的にアドレスをインクリメントします。最後のレジスタアドレスの次は自動的に00hへ戻ります（機能概要の項をご参照下さい）。R/Wビットによって続くデータが読み込み、または書き込みデータが指定されます。

コマンドバイトの定義:


| Bit | 記号 | 値 | 内容 | |
|-----|-----|------------------|--------------------------------|--|
| 7 | R/W | データの読み込み／書き込みを指定 | | |
| | | 0 | データを書き込み | |
| | | 1 | データを読み込み | |
| 6:5 | SA | 01 | サブアドレス；"01" 以外の場合はデータを受け付けません。 | |
| 4:0 | RA | 0h to 11h | レジスタアドレス：この範囲外のアドレスは受け付けません。 | |

5.1. シリアルレバイスの読み込み／書き込みの例

SPIバス 書込みの例：『秒・分』のレジスタに『45秒・10分』と書き込み



SPIバス 読込みの例：『月・年』のレジスタを読み込み（読み込み値 =『11月・06年』）



6. 電気的特性

6.1. 絶対最大定格

下表に絶対最大定格を示します。

絶対最大最大定格 (IEC 60134に基づく) :

| 記号 | 項目 | 条件 | MIN | MAX | 単位 |
|------------|----------|------------------|------|------------|----|
| V_{DD} | 供給電圧 | | -0.5 | 6.5 | V |
| I_{DD} | 入力電流 | | -50 | 50 | mA |
| V_I | 入力電圧 | | -0.5 | 6.5 | V |
| V_O | 出力電圧 | | -0.5 | 6.5 | V |
| I_I | 入力電流 | 全ての入力端子 | -10 | 10 | mA |
| I_O | 出力電流 | 全ての出力単位 | -10 | 10 | mA |
| P_{TOT} | 最大消費電力 | | | 300 | mW |
| V_{ESD} | 静電耐圧 | HBM (1) | | ± 5000 | V |
| | | CDM (2) | | ± 2000 | V |
| I_{LU} | ラッチアップ電流 | (3) | | 200 | mA |
| T_{OPR} | 動作温度範囲 | | -40 | 85 | °C |
| T_{STO} | 保存温度範囲 | 部品単体にて | -55 | 125 | °C |
| T_{PEAK} | リフロー最大温度 | JEDEC J-STD-020C | | 265 | °C |

(1) HBM: 人体モデル, JESD22-A114。

(2) CDM: チャージデバイスモデル, JESD22-C101。

(3) ラッチアップテスト, JESD78, 最大動作温度にて

6.2. DC特性

条件：温度範囲= -40°C to +85°C 特に記載の無い場合), $V_{DD} = 0.9\text{~}5.5V$, TYP 値は $+25^{\circ}\text{C} / V_{DD}=+3.0V$ での値

DC特性表 :

| 記号 | 項目 | 条件 | MIN | TYP | MAX | 単位 |
|------------------|--|--|---------------|-----|---------------|---------------|
| 入力電圧・入力電流 | | | | | | |
| V_{DD} | 電源電圧 | Time-keeping mode; interface inactive; $f_{SCL} = 0 \text{ Hz}$ ⁽¹⁾ | 0.9 | | 5.5 | V |
| | | Interface active; $f_{SCL} = 1 \text{ MHz}$ ⁽²⁾ | 1.8 | | 5.5 | |
| I_{DD} | 時計保持モード電流 クロック出力：ディセーブル インターフェース非動作 ⁽³⁾ | $V_{DD} = 3.0 \text{ V}, T_A = 25^{\circ}\text{C}$ | | 190 | | nA |
| | | $V_{DD} = 3.0 \text{ V}, T_A = 50^{\circ}\text{C}$ ⁽⁴⁾ | | 230 | | |
| | | $V_{DD} = 3.0 \text{ V}, T_A = 85^{\circ}\text{C}$ | | 450 | 600 | |
| I_{DD} | 時計保持モード電流 クロック出力：ディセーブル インターフェース動作時 (1MHz) | $V_{DD} = 3.0 \text{ V}$ | | 40 | 180 | μA |
| 入力規格 | | | | | | |
| V_I | 入力電圧 | | $V_{SS} -0.5$ | | $V_{DD} +0.5$ | V |
| V_{IL} | 入力 Low レベル | | $V_{SS} -0.5$ | | $0.3 V_{DD}$ | V |
| V_{IH} | 入力 High レベル | | $0.7 V_{DD}$ | | $V_{DD} +0.5$ | V |
| I_{LEAK} | 入力リーケ電流 | $V_I = V_{SS} \text{ or } V_{DD}$ | | 0 | | μA |
| | | $V_I = V_{SS} \text{ or } V_{DD}, \text{ post ESD event}$ | -0.15 | | +0.15 | μA |
| C_I | 入力容量 | On pins SDIO, SCL, CE and CLKOE ⁽⁵⁾ | | | 7 | pF |
| 出力規格 | | | | | | |
| V_{OH} | 出力 High レベル | On pins SDIO, CLKOUT | $0.8 V_{DD}$ | | V_{DD} | V |
| V_{OL} | 出力 Low レベル | On pins SDIO, INT, CLKOUT | V_{SS} | | $0.2 V_{DD}$ | V |
| I_{OH} | High レベル出力電流 | 出力ソース電流 | | | | |
| | | On pin SDIO, $V_{OH} = 2.6 \text{ V}, V_{DD} = 3.0 \text{ V}$ | 2 | 5 | | mA |
| | | On pin CLKOUT, $V_{OH} = 2.6 \text{ V}, V_{DD} = 3.0 \text{ V}$ | 1 | 3 | | mA |
| I_{OL} | Low レベル出力電流 | 出力シンク電流 | | | | |
| | | On pins SDIO, INT $V_{OL} = 0.4 \text{ V}, V_{DD} = 3.0 \text{ V}$ | 2 | 6 | | mA |
| | | On pin CLKOUT $V_{OL} = 0.4 \text{ V}, V_{DD} = 3.0 \text{ V}$ | 1 | 3 | | mA |

(1) 確実に内部発振器を動作させるために V_{DD} は1.2V以上必要です。0.9Vで起動した場合は、特に高温環境下では起動が早くなる場合があるかもしれません、通常は0.9Vでは起動せず単なるバッテリの消耗につながります。 V_{DD} min の0.9Vの値は必要なバックアップバッテリの容量の算出のために用います。 $V_{DD} > 1.2\text{V}$ が内部発振器の確実で早く起動させるために必要です。


(2) 1MHz のSPI通信速度は+1.8Vddで製造時に検査されます。ロット抜取り検査で1.8V-5% (1.71V) の条件で試験されます。

(3) タイマ基準周波数= 160 Hz, 及び CE, SDIO, SCL端子の電位が V_{DD} または V_{SS} にて

(4) 量産時件検査は抜取り検査にて。

(5) 設計値。

SPIインターフェース動作時：通信速度と消費電流 Typ. 値




周囲温度 = 25 °C / クロック出力 = ディセーブルにて

SPI 通信速度 [kHz]

(1) $V_{DD} = 5.5 \text{ V}$.(2) $V_{DD} = 3.0 \text{ V}$.

時刻保持モード：周囲温度と消費電流Typ. 値




クロック出力 = ディセーブルにて

周囲温度 [°C]


(1) $V_{DD} = 5.5 \text{ V}$.(2) $V_{DD} = 3.0 \text{ V}$.

時刻保持モード：電源電圧 (V_{DD})と 消費電流Typ.値



周囲温度：+25°C／タイマ基準周波数=1/60Hz／クロック出力=ディセーブルにて

内部発振器の周波数 対 電源電圧変動



周囲温度：+25°C／ $V_{DD}=+3.0V$ を基準として


6.3. 内部発振器の特性

条件：温度範囲= -40°C to +85°C (特に記載の無い場合), $V_{DD} = 0.9\sim 5.5V$, TYP値は+25°C/ $\sqrt{V_{DD}}=+3.0V$ での値。

発振器の特性：

| 記号 | 項目 | 条件 | MIN | TYP | MAX | 単位 |
|----------------------|------------------------------|--|--|-----|-------------------|-------|
| 水晶発振器の特性： | | | | | | |
| f | 周波数 | | 32.768 | | | kHz |
| t _{START} | 起動時間 | | 0.2 | 2 | | s |
| δ _{CLKOUT} | Dutyサイクル | F _{CLKOUT} = 32.768 kHz T _A = 25°C | 40 | | 60 | % |
| 水晶振動子の特性： | | | | | | |
| Δf/f | 常温周波数偏差 | F = 32.768 kHz T _A = 25°C, V _{DD} = 3.0 V | | ±10 | ±20 | ppm |
| Δf/V | 周波数：対電源電圧変動 | | | ±1 | | ppm/V |
| Δf/f _{TOPR} | 周波数：温度特性 | T _{OPR} = -40°C to +85°C V _{DD} = 3.0 V | -0.035 ppm/°C ² (T _{OPR} -T ₀) ² ±10% | | | ppm |
| T ₀ | 頂点温度 | | 20 | | 30 | °C |
| Δf/f | 初年度経年変化 | T _A = 25°C, V _{DD} = 3.0 V | | | ±3 | ppm |
| 周波数オフセット補正機能： | | | | | | |
| Δt/t | オフセット値 (MODE = 0) 最小値～最大値 | T _A = -40°C to +85°C | ±4.34 | | +273.4/ -277.8 | ppm |
| Δt/t | オフセット値 (MODE = 1) 最小値～最大値 | T _A = -40°C to +85°C | ±4.069 | | +256.3/ -260.4 | ppm |
| Δt/t | 調整可能な時計精度 | 周囲温度及び動作電圧 が同一の条件下 | -2.17 | | +2.17 | ppm |


6.3.1. 内蔵 32.768kHz水晶振動子の温度特性



6.4. SPIバス・AC仕様

$V_{DD} = 1.8 \sim 5.5V$; $VSS = 0.0V$; 温度: $-40 \sim +85^\circ C$, $f_{OSC} = 32.768\text{kHz}$ (記載のない限り)。全てのタイミング仕様値は、動作電圧、動作温度、及び入出力電流が仕様値内の場合に有効です。

SPIインターフェース・タイミング仕様:




SPIバス・AC仕様


| 記号 | 項目 | 条件 | $V_{DD} = 1.8 V$ to $3.0 V$ | | $V_{DD} > 3.0 V$ to $5.5 V$ | | 単位 |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|----|
| | | | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| f_{SCL} | SCL クロック周波数 | | | | 5 | | 7 |
| t_{SCL} | SCL パルス幅 | | 200 | | 140 | | ns |
| $t_{clk(H)}$ | SCL Highレベル時間 | | 80 | | 80 | | ns |
| $t_{clk(L)}$ | SCL Lowレベル時間 | | 110 | | 60 | | ns |
| t_r | 立ち上り時間 | SCL クロック信号にて | | 100 | | 100 | ns |
| t_f | 立ち下り時間 | SCL クロック信号にて | | 100 | | 100 | ns |
| $t_{su(CE)}$ | CE セットアップ時間 | | 15 | | 15 | | ns |
| $t_h(CE)$ | CE ホールド時間 | | 10 | | 10 | | ns |
| $t_{rec(CE)}$ | CE リカバリ時間 | | 50 | | 50 | | ns |
| $t_{w(CE)}$ | CE パルス幅 | 有効なサブアドレス情報を受信後 | | 0.99 | | 0.99 | s |
| t_{su} | セットアップ時間 | SDIデータの読み出し遅延時間 | 5 | | 5 | | ns |
| t_h | ホールド時間 | SDIOデータのホールド時間 | 50 | | 20 | | ns |
| $t_{d(R)SDO}$ | SDO 遅延時間 | バス負荷=50pF | | 110 | | 60 | ns |
| $t_{dis(SDO)}$ | SDO ディセーブル時間 | 回路側の負荷条件にて (RC time constant) | | 50 | | 50 | ns |
| $t_{t(SDI-SDO)}$ | SDI→SDO 変移時間 | コンフリクト回避 (SDIO 端子) | 0 | | 0 | | ns |

7. 回路設計情報

7.1. RV-8063-C7 の標準的な動作




(補足) 4線インターフェースのマイコンでうまく通信出来ない場合には下図をご参考にされて下さい。
赤枠の抵抗値の目安は『1k～10k Ω 』が目安ですが、実基板で最適な値を確認してください。



7.2. RV-8063-C7 にバックアップ電源を用いる場合

外部にダイオードを用いた回路で電源バックアップ回路を形成出来ます。RV-8063-C7を最も消費電流の少ない設定にすることで(前頁の7.1項の③を参照下さい)、スーパーキャパシタの場合は数週間、一次電池(リチウムボタン電池)の場合は年単位のバックアップが可能です。




8. パッケージ


8.1. 外形寸法及び推奨ランドパターン（寸法単位：m/m）

RV-C7 パッケージ：

パッケージ寸法 (bottom view):



推奨ランドパターン：



メタルリッド(上蓋部)は V_{SS} (pin #2)と導通があります。

寸法公差：指定なき場合は ±0.1mm


図面番号：RV-8063-C7_Pack-drw_20180918

寸法値は Typical 値。

8.1.1. 推奨のサーマルレリーフ設定

V_{SS}端子を基板のGND層に接続する部分はサーマルレリーフを設定することを推奨します。

RV-C7 Package:




8.2. マーキング 及び Pin 1 インデックスマーク



9. 構成物質と環境資料情報

9.1. 構成部位及び構成物質リスト

IPC-1752に基づく含有物質リスト :



| No. | 部位名称 | 内容 | 質量 (mg) | 質量 (%) | 化学物質名 | CAS No. | 備考 |
|-----|---------|------------------------|------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 振動子 | クオーツ | 0.13 | 100% | SiO ₂ | 14808-60-7 | |
| 2 | 振動子電極 | Cr, Au | 0.01 | 6% 94% | Cr: Au: | 7440-47-3 7440-57-5 | |
| 3 | ハウジング | セラミック | 6.90 | 100% | Al ₂ O ₃ | 1344-28-1 | |
| 4 | メタルリッド | コバール Niめっき Auめっき | 2.67 | 95% 4.95% 0.05% | Fe53Ni29Co18 Ni Au | 7439-89-6 7440-02-0 7440-48-4 7440-02-0 744057-5 | メタルリッド Niメッキ Auメッキ |
| 5 | シーリング | はんだフォーム | 0.54 | 80% 20% | Au80 / Sn20 | Au: 7440-57-5 Sn: 7440-31-5 | |
| 6 | 電極 | 内部及び外部電極 | 0.38 | 80% 15% 5% | Mo Ni Au 0.5 micron | 743998-7 7440-02-0 7440-57-5 | モリブデン(下地) Niめっき(中間) Auめっき(表面) |
| 7 | 接着剤 | 導電性接着剤 | 0.09 | 88% 12% 0% | Ag Siloxanes and silicones Distillates, petroleum hydrotreated | 7440-22-4 68083-19-2 64742-47-8 | ビニル末端ポリジメチルシロキサン 製品表面には表れない用途 |
| 8 | CMOS IC | シリコン Auバンプ | 0.64 | 90% 10% | Si Au | 7440-21-3 7440-57-5 | |
| | 部品質量 | 11.4 | | | | | |

9.2. 環境負荷物質／含有調査結果

IPC-1752 standardに基づく環境負荷物質含有調査情報：

| No. | 部位名称 | 内容 | RoHS | | | | | | ハロゲン | | | | フタル酸エステル | | | |
|-----|---------|--------------|-------|----|----|-------|-----|------|--------|----|----|--------|----------|-----|-------|------|
| | | | Pb | Cd | Hg | Cr+6 | PBB | PBDE | F | Cl | Br | - | BBP | DBP | DEHP | DINP |
| 1 | 振動子 | クオーツ | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 2 | 振動子電極 | Cr, Au | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 3 | ハウジング | セラミック | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 4 | メタルリッド | コバールリッド及びめっき | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 5 | シーリング | はんだフォーム | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 6 | 電極 | 内部及び外部電極 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 7 | 接着剤 | 導電性接着剤 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 8 | CMOS IC | シリコン及びAuバンプ | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| | MDL | 検出限界 | 2 ppm | | | 5 ppm | | | 50 ppm | | | 0.003% | | | 0.01% | |

nd = 未検出

試験方法:

| | | |
|------------|-------------------|--------------------------------|
| RoHS | IEC 62321-5: 2013 | MDL: 2 ppm (PBB / PBDE: 5 ppm) |
| Halogen | BS EN 14582:2007 | MDL: 50 ppm |
| Phthalates | EN 14372 | MDL: 0.003 % (DINP 0.01%) |

9.3. 製品リサイクル情報

IPC-1752に基づく生産リサイクル関連情報。

各構成部位の質量は 製品質量： 11.4 mg をもとに計算された値です。


| 物質名 | No. | 部位名称 | 物質質量 (mg) | 物質質量 (%) | 化学物質名 | CAS No. | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| Quartz Crystal | 1 | 振動子 | 0.13 | 1.14 | SiO ₂ | 14808-60-7 | |
| Chromium | 2 | 電極 | 0.0006 | 0.005 | Cr | Cr: 744047-3 | |
| Ceramic | 3 | ハウジング | 6.90 | 60.74 | Al ₂ O ₃ | 1344-28-1 | |
| Gold | 2 4 5 6 8 | 振動子電極 メタルリッド シーリング 内部及び外部電極 CMOS IC | 0.53 | 4.63 | Au | Au: 744057-5 | |
| Tin | 5 | シーリング | 0.11 | 0.95 | Sn | Sn: 744031-5 | |
| Nickel | 4 6 | メタルリッド 内部及び外部電極 | 0.19 | 1.67 | Ni | Ni: 744002-0 | |
| Molybdenum | 6 | 内部及び外部電極 | 0.3 | 2.68 | Mo | Mo: 743998-7 | |
| Kovar | 4 | メタルリッド | 2.53 | 22.33 | Fe53Ni29Co18 | Fe: 7439-89-6 Ni: 7440-02-0 Co: 7440-48-4 | |
| Silver | 7a | 導電性接着剤 | 0.079 | 0.7 | Ag | Ag: 744022-4 | |
| Siloxanes and silicones | 7b | 導電性接着剤 | 0.011 | 0.10 | Siloxanes and silicones | 68083-19-2 | ビニル末端ポリジメチルシロキサン |
| Distillates | 7c | 導電性接着剤 | 0 | 0 | Distillates | 64742-47-8 | 水素化精製軽質留出油, 製品表面には表れない用途 |
| Silicon | 8 | CMOS IC | 0.58 | 5.07 | Si | Si: 744021-3 | |
| | | 合計製品質量 | 11.4 | 100 | | | |

9.4. 環境耐性 及び 最大定格 及び 電極めつき詳細

| パッケージ | 内容 |
|-------|----------------------------------|
| SON-8 | 小型リードレス (SON), セラミックパッケージ・メタルリッド |


| 項目 | 規格・指令 | 条件 | 値 |
|---------------|----------------------|------------|---------------|
| 製品質量 | | | 11.4 mg |
| 保存温度範囲 | | 部品単体での保存にて | -55 to +125°C |
| 保管湿度レベル (MSL) | IPC/JEDEC J-STD-020D | | MSL1 |
| FIT 数/ MTBF | | | お問合せ下さい |

電極メッキ仕上げ :



10. リフローはんだ付け条件

IPC/JEDEC J-STD-020C Pb-free規格に基づくはんだリフロー条件



| 温度プロファイル | 記号 | 条件 | Unit |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| ランプアップ温度傾斜 | $(T_{S_{\max}} \text{ to } T_p)$ | 3°C / 秒 以下 | °C / 秒 |
| ランプダウン温度傾斜 | T_{cool} | 6°C / 秒 以下 | °C / 秒 |
| 室温からピーク温度までの時間 | $T_{to-peak}$ | 8 分 以下 | 分 |
| プリヒート | | | |
| プリヒート温度下限 | $T_{S_{\min}}$ | 150 | °C |
| プリヒート温度上限 | $T_{S_{\max}}$ | 200 | °C |
| プリヒート時間 | t_s | 60 – 180 | 秒 |
| はんだ融解時間 | | | |
| はんだ融解温度 | T_L | 217 | °C |
| はんだ融解時間 | t_L | 60 – 150 | 秒 |
| ピーク温度 | | | |
| ピーク温度 | T_p | 260 | °C |
| ピーク温度時間 (ピーク温度-5°Cまでの時間) | t_p | 20 – 40 | 秒 |

- リフロー実装は『温風リフロー』（または蒸気リフロー）が推奨されます。
- 『赤外リフロー』はホットスポット発生によりデバイス故障の原因になる可能性があるため推奨されません。

11. 水晶振動子を搭載した製品のお取り扱い上の注意点

内蔵されている水晶振動子は水晶結晶の二酸化珪素を母材とした薄い素板です。パッケージ内のキャビティは水晶振動子が空気抵抗、及び湿度、異物などの影響を受けないように真空状態に密閉されています。

振動及び衝撃について:

水晶デバイスに過度の衝撃や振動を与えないようご注意ください。マイクロクリスタルでは <5000g/0.3ms 以内> でのご使用を推奨します。

特に実装時における以下の特別な場合にモジュールの故障を引き起こす衝撃や振動が発生する可能性がありますのでご注意下さい。

多面付け基板の場合、部品実装後に行う基板分割の工程で、ルーターによる振動が基本波または高調波で 32.768KHz に近くなることがあります。その振動によりモジュール内部の水晶素板を破損する可能性があります。
基板分割加工の際には、振動が基本波または高調波で 32.768KHz 近くにならない様にルーターの速度を調整するようご注意下さい。

超音波洗浄 につきましては、このモジュールに対しては行わないようにして下さい。
超音波振動により内部の水晶素板が破損する可能性があります。

過度の加熱、リワーク、高温放置:

過度にパッケージを加熱しないようご注意ください。モジュールのパッケージは 金すず合金 (80%:20%) でシーリングされています。この金すず合金の融点は『280°C』のため、パッケージの温度が『280°C』以上になるとメタルシール部分が溶解して内部の真空気密がリーキしてしまうため製品の故障につながります。
特にホットエアガンの設定温度が『300°C』以上の場合は故障しやすくなります。


リワークの場合は以下の方法を推奨します：

- ホットエアガンを使用する場合は設定温度を『270°C』として下さい。
- はんだ小手を2本使用し、小手先の温度を『270°C』に設定し、片側の端子をメッキ線などでブリッジさせて、全てのはんだが溶けたところをピンセット等で取り上げて下さい。

ただしリワーク時に故障は発生しやすく、かつ外観での故障は判断できないため、なるべく一度基板から取り外したもののは製品に使用されることをお勧めします。

12. テープ・リール 図面

Reel: 7" = 178 mm




キャリアテープ:

材質: 導電性ポリカーボネイト

テープ幅: 12 mm

先端部及び終端部: 300 mm 以上の空テープ

All dimensions are in mm
RV-8063-C7_Tape-drw_20181002

カバーテープ:

テープ: ポリオレフィン, 3M™ Universal Cover Tape (UCT)

接着剤タイプ: 感圧接タイプ, Synthetic Polymer Thickness: 0.061 mm

剥がれ方:

中央部が剥がれて、両側面はキャリアテープに残ります

13.コンプライアンス情報

RV-8063-C7の標準品は“EU RoHS Directive”及び“EU REACH Directives”に適合しています。環境資料につきましてはマイクロクリスタルのウェブサイトでも掲載しています。

[CoC Environment RV-Series.pdf](#)

14.改訂履歴

| 日付 | 版数 | 内容 |
|--------------|-----|---|
| May 2015 | 1.0 | 初版リリース |
| October 2018 | 1.1 | Added Ordering Information, 1.3. Corrected title: Time And Date Registers, 3.3. Updated Dimensions And Solder Pad Layout, 8.1. Updated Marking and Pin #1 Index, 8.2.. Added Recommended Thermal Relief, 8.1.1. Added Material Composition Declaration & Environmental Information, 9. Updated Packing & Shipping Information, 12. Added Compliance Information, 13. |

原本発行元: Microcrystal AG

原本:『RV-8063-C7 Application Manual Rev. 1.1』(英語)

原本発行日:2018年10月

日本語訳発行:株式会社多摩デバイス

〒214-0001 川崎市多摩区菅1-4-11

(TEL) 044-945-8028

(URL) <https://tamadevice.co.jp>

(E-Mail) info@tamadevice.co.jp

日本語訳発行日:2020年 8月21日 初版発行

2020年 9月15日 Rev. A

(48/58頁7.2項⑤に追記 他 誤字訂正)

2020年 9月24日 Rev. B

(41/58頁6.1項 表中項目誤記訂正)

(42/58頁6.2項 表中項目VIL VIH訂正)

2023年 6月28日 Rev. B1

(56/58頁 溫風リフロー推奨の記載追加)

※日本語版の発行にあたっては細心の注意を払っておりますが
不十分な点やお気付きの点がございましたら今後の改善に
役立たせて頂きますのでご意見お聞かせ頂けましたら幸いです。

マニュアルの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、マイクロクリスタルは第三者がこのマニュアルの情報を使用することにより生じた、いかなる損害、及び特許や知的財産等への侵害についての一切の責任は負いかねます。／本マニュアルの記載内容は改良等により予告無く変更される場合があります。／本製品は生命維持装置への使用は認可されていません。

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Micro Crystal assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. In accordance with our policy of continuous development and improvement, Micro Crystal reserves the right to modify specifications mentioned in this publication without prior notice. This product is not authorized for use as critical component in life support devices or systems.

